

Priloga XII: Transformatorji z ozemljenimi zvezdišči

Stanje na dan 01. 01. 2007.

Objekt	Transformator	Način ozemljitve	Ločilnik vklopljen
na 400 kV strani			
RTP Beričevo*	T421 400/220 kV, 400 MVA, avtotransformator	toga	
	T422 400/220 kV, 400 MVA, avtotransformator	toga	
RTP Divača	T411 400/110 kV, 300 MVA	toga	
RTP Krško	T411 400/110 kV, 300 MVA	toga	
NE Krško	GT1 (T41) 400/21 kV, 1x400 MVA	toga	
	GT2 (T41) 400/21 kV, 1x500 MVA	toga	
RTP Maribor	T41 400/110 kV, 300 MVA	ločilnik	da
	T42 400/110 kV, 300 MVA	ločilnik	da
RTP Okroglo	T411 400/110 kV, 300 MVA	toga	
RTP Podlog	T421 400/220 kV, 400 MVA, avtotransformator	toga	
TE Šoštanj	5AT01 400/21 kV, 377 MVA	toga	
na 220 kV strani			
RTP Beričevo	T211 220/110 kV, 150 MVA	toga	
	T212 220/110 kV, 150 MVA	toga	
RTP Cirkovce**	TR GI 220/110 kV, 150 MVA	ločilnik	eden izmed dveh
	TR GII 220/110 kV, 150 MVA	ločilnik	
RTP Divača	T211 220/110 kV, 150 MVA	toga	
	T212 220/110 kV, 150 MVA	toga	
RTP Kleče	T211 220/110 kV, 150 MVA	toga	
	T212 220/110 kV, 150 MVA	ločilnik	da
RTP Podlog	T211 220/110 kV, 150 MVA	ločilnik	da
	T212 220/110 kV, 150 MVA	ločilnik	
TE Šoštanj	4AT01 220/15,7 kV, 320 MVA	toga	
na 110 kV strani			
TE Brestanica	T8 110/10 kV, 31,5 MVA	ločilnik	da
	T14 110/10 kV, 150 MVA	ločilnik	le ob izklopu T8
	T15 110/10 kV, 150 MVA	ločilnik	le ob izklopu T8
RTP Cirkovce**	TR GI 220/110 kV, 150 MVA	ločilnik	eden izmed dveh
	TR GII 220/110 kV, 150 MVA	ločilnik	
RTP Divača	TR411 400/110 kV, 300 MVA	ločilnik	ne
	TR131 110/35 kV, 20 MVA	ločilnik	ob izklopu T132
	TR132 110/35 kV, 20 MVA	toga	
HE Dravograd	TR1 110/6 kV, 31,5 MVA	ločilnik	eden izmed dveh
	TR2 110/6 kV, 31,5 MVA	ločilnik	

Objekt	Transformator	Način ozemljitve	Ločilnik vklopljen
RTP Gorica	TR 5 110/20 kV, 20 MVA	toga	
	TR 3 110/20 kV, 31,5 MVA	ločilnik	ob izklopu TR5
RTP Grosuplje	TR1 110/20 kV, 31,5 MVA	toga	
RTP Idrija	TR 1 110/20 kV, 20 MVA	toga	
	TR 2 110/20 kV, 20 MVA	toga	
RTP Jeklarna	TR2 110/35 kV, 75 MVA	toga	
	TR3 110/35 kV, 100 MVA	ločilnik	da
RTP Kleče	T131 110/35 kV, 20 MVA	ločilnik	eden izmed dveh
	T133 110/35 kV, 31,5 MVA	ločilnik	
RTP Kočevje	TR1 110/20 kV, 20 MVA	toga	
RTP Koper	TR121 110/20/10 kV, 31,5 MVA	toga	
	TR122 110/20 kV, 31,5 MVA	toga	
	TR131 110/35 kV, 31,5 MVA	ločilnik	ob izklopu TR121 in TR122
NE Krško	T3 110/6,3 kV (za LR), 60 MVA	ločilnik	da
RTP Krško	T411 400/110 kV, 300 MVA	ločilnik	ne
RTP Ljutomer	TR1 110/20 kV, 31,5 MV	ločilnik	eden izmed dveh
	TR2 110/20 kV, 31,5 MVA	ločilnik	
HE Medvode	TR4 110/20 kV, 20 MVA	toga	
	TR5 110/20 kV, 20 MVA	toga	
HE Moste	TR1 110/35 kV, 20 MVA	ločilnik	eden izmed dveh
	TR2 110/35 kV, 31,5 MVA	ločilnik	
RTP Pekre	TR1 110/35 kV, 31,5 MVA	ločilnik	eden izmed dveh
	TR2 110/35 kV, 31,5 MVA	ločilnik	
RTP Podlog DES	TR1 110/20 kV, 20 MVA	toga	
	TR2 110/20 kV, 20 MVA	ločilnik	le ob izklopu TR1
TE Šoštanj	TR SLR 4 (5BCT01) 110/10 kV, 31,5 MVA	toga	
RTP Tolmin	TR 2 110/35 kV, 31,5 MVA	toga	
TE TOL	BCT07 (SLR 2,3) 110/6,3 kV, 2 x 8 MVA	ločilnik	da
	BCT19 (SLR 1) 110/6,3 kV, 10 MVA	ločilnik	da
TE Trbovlje	TR17 110/6,3 kV, 20 MVA	toga	

OPOMBA:

- * Avtotransformator je hkrati ozemljen tudi na 220 kV strani.
- ** V RTP Cirkovce sta transformatorja ozemljena križno – eden na 220 kV strani drugi na 110 kV strani. Če je vklopljen samo eden transformator je ozemljen samo na 110 kV strani.