

PREGLED SIGNALNIH SREDSTEV

Zaporedna številka	Delovno mesto, postaje, službena mesta in enote	Signalna sredstva, ki jih mora imeti delavec med službo pri sebi		Signalna sredstva, ki morajo biti v prostorih delovnega mesta oziroma v prostorih, določenih za hrambo teh sredstev	Opombe
1	2	3	4	5	6
		Podnevi	Ponoči		
1.	Prometnik	Ustna piščalka	Ustna piščalka	Signalni loparček Ročna signalna svetilka z belim in zelenim steklom	
2.	Kretnik ¹⁾	Ustna piščalka Signalna zastavica	Ustna piščalka Ročna signalna svetilka z belim in rumenim steklom	1 rdeč signalni lopar, 1 rumen signalni lopar, 2 zelena signalna loparja, 1 ročna signalna svetilka z rdečim steklom	Na cepnih postajah in ceipiščih morajo biti zagotovljena sredstva iz 5. stolpca za vsako progo. ¹⁾ Na postajah, službenih mestih in enotah, kjer pri kretnicah ni kretniškega osebja, mora biti na mestu, določenem v poslovнем redu ali poslovniku, dvojno število signalnih sredstev iz 5. stolpca.
3.	premikalni vodja, premikač, vlakovodja popisni vlakovodja ¹⁾	Ustna piščalka Signalna zastavica	Ustna piščalka Ročna signalna svetilka z belim steklom		¹⁾ Signalno zastavico ima na delovnem mestu
4.	Sprevodnik, vodja vlaka, vlakovni manipulant	Ustna piščalka	Ustna piščalka Ročna signalna svetilka z belim steklom		
5.	Odjavnik	Ustna piščalka Signalna zastavica	Ustna piščalka Ročna signalna svetilka z belim steklom	2 rdeča signalna loparja, 2 rumena signalna loparja in 2 zelena signalna loparja	
6.	Strojevodja in pomočnik strojevodje	Ustna piščalka	Ustna piščalka	Za opremo vlečnega vozila in motornega vozila za posebne namene: 1 ročna signalna svetilka z belim in rdečim steklom, 1 rdeče bela signalna plošča, 1 signalna zastavica	

Zaporedna številka	Delovno mesto, postaje, službena mesta in enote	Signalna sredstva, ki jih mora imeti delavec med službo pri sebi		Signalna sredstva, ki morajo biti v prostorih delovnega mesta oziroma v prostorih, določenih za hrambo teh sredstev	Opombe
1	2	3	4	5	6
		Podnevi	Ponoči		
7.	Preglednik vagonov	Ustna piščalka	Ustna piščalka 1 žarometna ročna svetilka z belo lučjo	2 rdeča signalna loparja, 4 zelene signalne loparje	
8.	Progovni čuvaj	Ustna piščalka Signalna zastavica	Ustna piščalka, Ročna signalna svetilka z belim in rdečim steklom	2 rdeča signalna loparja, 2 rumena signalna loparja in 2 zelena signalna loparja	
9.	Vodja progovnih del	Ustna piščalka Signalna zastavica	Ustna piščalka 1 ročna signalna svetilka z belim in rdečim steklom 1 ročna signalna svetilka z rumenim steklom	Najmanj 2 prenosna progovna opozorilnika, 2 rdeča signalna loparja, 2 rumena signalna loparja ¹⁾ , 2 zelena signalna loparja ¹⁾ , 2 signalni plošči za označitev začetka počasne vožnje ¹⁾	Na dvotirnih progah je treba število signalnih sredstev iz 5. stolpca pomnožiti s številom 2. Na vzporednih progah je treba imeti signalna sredstva tudi za vzporedne proge ¹⁾ če je po končanih delih predvidena počasna vožnja
10.	Urejevalec za električno ogrevanje potniških garnitur	Ustna piščalka	Ustna piščalka 1 ročna signalna svetilka z belim steklom	Najmanj 2 signalni plošči za dajanje signalnega znaka 45: "Električna napetost vklopljena"	
11.	Vodja del na voznom omrežju	Ustna piščalka Signalna zastavica	Ustna piščalka 1 ročna signalna svetilka z belim steklom	Najmanj 2 prenosna progovna opozorilnika , 2 rdeča signalna loparja. Najmanj po dve plošči za dajanje signalnih znakov 37: "Pripravi se za spustitev odjemnika toka"; 38: "Spusti odjemnik toka" in 40: "Dvigni odjemnik toka"	Na dvotirnih progah je treba število signalnih sredstev iz 5. stolpca pomnožiti s številom 2. Na progah, ki so na nekem delu speljane vzporedno, je treba imeti signalna sredstva tudi za vzporedne proge

Zaporedna številka	Delovno mesto, postaje, službena mesta in enote	Signalna sredstva, ki jih mora imeti delavec med službo pri sebi		Signalna sredstva, ki morajo biti v prostorih delovnega mesta oziroma v prostorih, določenih za hrambo teh sredstev	Opombe
1	2	3	4	5	6
		Podnevi	Ponoči		
12.	Vsaka postaja			Potrebno ²⁾ število signalnih zastavic, ročnih signalnih svetilk, signalnih loparjev (rdečih, rumenih in zelenih). Poleg tega še potrebno število rdeče - belih signalnih plošč za sklepne signale.	²⁾ Potrebno število signalnih sredstev se določi glede na število delavcev na postaji in število prog, ki se cepijo na postaji.
13.	Vlečna enota			Potrebno ³⁾ število signalnih zastavic, ročnih signalnih svetilk z rezervnimi (belimi in rdečimi) stekli, rdeče belih signalnih plošč za sklepne signale ter rdečih in zelenih signalnih loparjev.	³⁾ Potrebno število signalnih sredstev se določi glede na število delavcev v vlečni enoti.
14.	Službena mesta in enote, na katerih ni železniških delavcev			2 rdeča in 2 zelena signalna loparja.	